



Mediengestaltung

DIN-Umrechnungen

DIN	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
A0	100	71	50	35	25	18	12,5	8,8	6,2	4,4	3,1
A1	141	100	71	50	35	25	18	12,5	8,8	6,2	4,4
A2	200	141	100	71	50	35	25	18	12,5	8,8	6,2
A3	283	200	141	100	71	50	35	25	18	12,5	8,8
A4	400	283	200	141	100	71	50	35	25	18	12,5
A5	566	400	283	200	141	100	71	50	35	25	18
A6	800	566	400	283	200	141	100	71	50	35	25
A7	1131	800	566	400	283	200	141	100	71	50	35
A8	1600	1131	800	566	400	283	200	141	100	71	50
A9	2263	1600	1131	800	566	400	283	200	141	100	71
A10	3200	2263	1600	1131	800	566	400	283	200	141	100

Beispiele: Verkleinern von DIN A3 auf DIN A5 = 50%
 von DIN A1 auf DIN A6 = 18%

Vergrößern von DIN A4 auf DIN A3 = 141%
 von DIN A6 auf DIN A1 = 566%

Hier geht es zu den DIN-Formaten (auf die Zeile klicken)